



LED-30W-AKKU
LED-20W-AKKU
LED-10W-AKKU



Schweiz / Suisse
Walter Meier (TOOL) AG
Tämperlistrasse 5
CH-8117 Fällanden
Switzerland
tool-ag@waltermeier.com
www.jettools.com

France
TOOL France / PROMAC
57, rue du Bois Chaland, Z.I. du Bois Chaland
case postale 2935
FR-91029 Evry Cedex
info@promac.fr
www.promac.fr

Deutschland / Oestreich
JET Tools GmbH
Im Taubental 4
DE-41468 Neuss
team@jetgmbh.de
www.jettools.com



Walter Meier (TOOL) AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland

CE - KONFORMITÄTSERKLAERUNG gemäss

Maschinenrichtlinien 2006/95/EC

Walter Meier (TOOL) AG erklärt hiermit, dass die folgende Maschinen:

LED-30W-AKKU / LED-20W-AKKU / LED-10W-AKKU

sofern diese gemäss der beigelegten Bedienungsanleitung gebraucht und gewartet werden, den Vorschriften betreffend Sicherheit und Gesundheit von Personen, gemäss den oben aufgeführten Richtlinien der EG entsprechen.

CE - DECLARATION CE DE CONFORMITE selon

les directives Européennes 2006/95/EC

Walter Meier (TOOL) AG déclare que la machine sous-mentionnée:

LED-30W-AKKU / LED-20W-AKKU / LED-10W-AKKU

est, sous condition qu'elle soit utilisée et maintenue selon les instructions du manuel d'instruction joint, conforme aux prescriptions sur la santé et la sécurité des personnes, selon les directives sur la sécurité des machines mentionnées ci-dessus.

Technical file compiled by: Hansjörg Brunner, Product Management

20130703 Eduard Schärer, General Manager

Walter Meier (Tool) AG, Tämperlistrasse 5 CH8117 Fällanden, Switzerland



Led Floodlight Installation and Instruction Sheet

Note: Please read the following instruction before installation and keep it for future reference.

1. Main Structure and Scope of Application

The housing of the lamp is made of a pressure-cast aluminum al. The surface has been treated with an electrostatic coating and is characterized by strong adhesion, water resistance, dust resistance and a rational construction.

The lamp is mainly used in indoor and outdoor, decoration, tunnel, avenue, garden, etc, for illumination.

2. Main construction data as following:

LED-30W-AKKU

Adapter : Input: AC100-240V / 50/60Hz

Output: DC18V / 2.5A

Beam Angle: 120°

Color temperature: 6000K

Lumens: 2100-3300 Lm

Protect level: IP65

Projection area: 15-30m²

Battery: Li-Po 14.8V/6AH

Charge/Lighting time: 5H/3H

LED-20W-AKKU

Adapter: Input: AC100-240V / 50/60Hz

Output: DC18V / 2A

Beam Angle: 120°

Color temperature: 6000K

Lumens: 1400-2200 Lm

Protect level: IP65

Projection area: 10-25m²

Battery: Li-Po 14.8V/4AH

Charge/Lighting time: 5h/3h

LED-10W-AKKU

Adapter: Input: AC100-240V / 50/60Hz

Output: DC12V / 2A

Beam Angle: 120degree

Color temperature: 6000K

Lumens: 700 -1100 Lm

Protect level: IP65

Projection area: 4-20m²

Battery: Li-Po 7.4V / 4Ah

Charge/Lighting time: 4h/3h

3. Installation instruction

- Respect a minimum distance of 0.5m between the appliance and the object or surface with has to be lightened.
- When the lamp protect glass is broken, please change it as soon as possible, Never use the lamp without protect glass.
- Driver is included.
- Ensure the protection shield of the charging port has been covered.
- Replace battery if the lighting duration is shorter than claimed.
- Please do not use the light in the plash.
- Please keep the accessories carefully.


4. Maintenance and cleaning

- Disconnect the product from the power supply before you clean it.
- Clean the product regularly with a dry, fluff-free cloth. Use a slightly moist cloth to remove any stubborn dirt.
- Do not use corrosive cleaning agents.
- Never immerse the product in water or other liquids
- Red LED indicator: Charging
- Green LED indicator: fully charged



Dispose of electrical appliances in household garbage.

In accordance with European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation into national law, electrical equipment collected separately and environmentally friendly recycling are fed.





Installation und Anwendung Deutsch

Hinweis: Unbedingt die nachfolgende Anweisungen vor der Installation befolgen und sorgsam aufbewahren.

1. Beschrieb

Das Gehäuse der Lampe ist aus einem Aluminium-Druckguss hergestellt. Die Oberfläche wurde pulverbeschichtet und zeichnet sich durch eine starke Wasser- und Staub-Beständigkeit aus. Die Lampen werden für die Beleuchtung vor allem in Innen- und Außenbereich von Gebäuden, Dekorationen, Bühnen, Tunnel, Garten, etc verwendet. Mit Traggestell und 5m Netzkabel auch für den mobilen Einsatz.

2. Technische Daten

LED-30W-AKKU

Lader: Eingang: AC100-240V / 50/60Hz

Ausgang: DC18V / 2.5A

Abstrahlwinkel: 120°

Farbtemperatur: 6000K

Lumen: 2100-3300 Lm

Schutzart: IP65

Beleuchtungsfläche: 15-30m²

Akku: Li-ion 14.8V / 6Ah

Lade-/Lichtdauer: 5h/3h

LED-20W-AKKU

Lader: Eingang: AC100-240V / 50/60Hz

Ausgang: DC18V / 2A

Abstrahlwinkel: 120°

Farbtemperatur: 6000K

Lumen: 1400-2200 Lm

Schutzart: IP65

Beleuchtungsfläche: 10-25m²

Akku: Li-ion 14.8V / 4Ah

Lade-/Lichtdauer: 5h/3h

LED-10W-AKKU

Lader: Eingang: AC100-240V / 50/60

HzAusgang: DC12V / 2A

Abstrahlwinkel: 120°

Farbtemperatur: 6000K

Lumen: 700 -1100 Lm

Schutzart: IP65

Beleuchtungsfläche: 4-20m²

Akku: Li-ion 7.4V / 4Ah

Lade-/Lichtdauer: 4h/3h

3. Installation

- Einen Mindestabstand von 0,5m zwischen dem Gerät und dem zu bestrahlenden Objekt einhalten.
- Ist das Schutzglas defekt, muss dieses sofort ersetzt werden. Die Lampe darf mit einem defekten Glas nicht in Betrieb genommen werden.
- Der elektronische Treiber ist in der Lampe eingebaut.
- Sicherstellen, dass die Schutzabdeckung des Akku-Ladeanschlusses verschlossen wurde.
- Den Akku ersetzen lassen, wenn die Leuchtdauer stark abnimmt.
- Die LED-Lampe nicht bei Spritzwasser einsetzen
- Das mitgelieferte Zubehör (Ladegerät) geschützt in Betrieb nehmen und Lagern.


4. Wartung und Reinigung

- Vor jeder Wartung und Reinigung muss die Lampe vom Stromnetz getrennt werden.
- Reinigen Sie die Lampe regelmässig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Die Lampe niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen!



Entsorgen Sie die Lampe gemäss den Richtlinien ihrer Gemeinde.

In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung des nationalen Rechtes, müssen gesammelte elektrische Geräte getrennt und umweltfreundlich dem Recycling zugeführt werden.





Installation et utilisation Française

Remarque: Il faut impérativement lire et conserver les consignes ci-dessous.

1. Description

Le boîtier de la lampe est fait d'un moulage sous pression en aluminium. La surface a été revêtue par pulvérisation et se caractérise par sa résistance à l'eau et à la poussière.
Les lampes sont utilisées surtout pour l'éclairage intérieur et extérieur de bâtiments, de décorations, de scènes, de tunnels, de jardins, etc. grâce à son support mobile et 5m de cordon d'alimentation, optimal pour les déplacements.

2. Données techniques

LED-30W-AKKU

Adaptateur: Entrée courant: AC100-240V / 50/60Hz

Sortie courant: DC18V / 2.5A

Angle de diffusion: 120°

Température de la couleur: 6000K

Lumen: 2100-3300 Lm

Style de protection: IP65

Étendue d'éclairage: 15-30m²

Accu: Li-ion 14.8V/6Ah

Temps de charge/éclairage: 5h/3h

LED-20W-AKKU

Adaptateur: Entrée courant: AC100-240V / 50/60Hz

Sortie courant: DC18V / 2A

Angle de diffusion: 120°

Température de la couleur: 6000K

Lumen: 1400-2200 Lm

Style de protection: IP65

Étendue d'éclairage: 10-25m²

Accu: Li-ion 14.8V / 4Ah

Temps de charge/éclairage: 5h/3h

LED-10W-AKKU

Adaptateur: Entrée courant: AC100-240V / 50/60Hz

Sortie courant: DC12V / 2A

Angle de diffusion: 120°

Température de la couleur: 6000K

Lumen: 700 -1100 Lm

Style de protection: IP65

Étendue d'éclairage: 4-20m²

Accu: Li-ion 7.4V / 4Ah

Temps de charge/éclairage: 4h/3h

3. Installation

- Maintenir une distance minimale de 0,5 m entre l'appareil et l'objet à irradier.
- Si le verre de protection est cassé, il doit être remplacé immédiatement. La lampe ne doit pas être utilisée avec un verre défectueux.
- Le conducteur électronique est installée dans la Lampe.
- Assurez-vous que le capot de protection sur le port de charge de la batterie est fermé.
- Laissez remplacer la batterie lorsque la durée de fonctionnement diminue fortement.
- Ne pas utiliser la lampe LED sous l'eau ou dans l'eau (pluies).
- Utilisez avec précaution les accessoires fournis (chargeur)avec.

4. Entretien et nettoyage


- Avant toute opération de maintenance et de nettoyage, la lampe doit être débranché de la prise secteur.
- Nettoyez régulièrement le verre avec un chiffon sec et non pelucheux. Utilisez un chiffon humide pour enlever la saleté tenace.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs.
- Ne jamais plonger la lampe dans l'eau ou d'autres liquides!



Jetez la lampe selon les directives de votre département.

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et selon la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés séparément et recyclés en respectant

l'environnement.



Garantieschein / Bon de garantie



J E T

Garantie



Wir gewähren Ihnen auf den unten eingetragenen Artikeln Garantie auf die Dauer von 24 Monaten ab Laufdatum. Einzige Voraussetzung: dieses ausgefüllte persönliche Garantie-Zertifikat muss der zur Reparatur eingesandten Maschine beigelegt sein.

Par ce document nous nous engageons à réparer l'article mentionné ci-dessous en garantie pendant une période de 24 mois à partir de la date d'achat. Cette garantie ne sera pas honorée si ce certificat dûment complété n'est pas renvoyé avec la machine en question pour toute réparation.

Modell / Modèle

Namen und Anschrift des Käufers / Nom et adresse de l'acheteur

Serie-Nr. / N° de série

Kaufdatum / Date de l'achat

Händler-Stempel

Cachet du revendeur

